

## Lampa automatyczna LED FALA M-03 PL FAME27/230/01

Czujnik ruchu MV

Czujnik zmierzchu

E27 max 60W

### OBSZAR ZASTOSOWAŃ:

Oświetlenie na zewnątrz i wewnątrz budynku, klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, pomieszczenia gospodarcze, szatnie itp. Możliwość sterowania pozostałymi lampami podłączonymi przez zacisk L.

### PARAMETRY:

ZASILANIE	AC 230V (180-240)
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	gniazdo żarówkowe E27
BARWA	4000 K
OBSZAR DETEKCY CZUJNIKA RUCHU MV	360°
ZASIĘG DETEKCY RUCHU	1-8 m
CZAS ŚWIECENIA PO USTANIU RUCHU	10s - 12 min.
CZUJNIK ZMIERZCHU (USTAWIENIE PRZĘGŁOŚCI)	3-2000 lux
WAGA	0,8kg
KĄT ŚWIECENIA	180°
KLASA OCHRONNOŚCI PRZECIWPORAŻENIOWEJ	II
KLASA SZCZELNOŚCI	IP 65
KLASA ODPORNOŚCI MECHANICZNEJ	IK 10
TEMPERATURA PRACY	-20° do +50°C
MATERIAŁ	klosz poliwęglan, podstawa PCV
Moc	max 60W (przy obciążeniu rezystancyjnym)

